

SERVICE MANUAL

SKANTIC

LUXOR

8101

TYPE 150 6004




FÖRSTÄRKARDEL AMPLIFIER UNIT

Driftspänning Mains voltage	220 V, 50 Hz
Uteffekt Power output	4Ω 2 x 60 W 8Ω 2 x 45 W
Distorsion Distortion	(20-20 000 Hz) 0.09 %
Internmodulation	SM PTE 0.05 %
Bandbredd Band width	IEC 10-30 000Hz
Signal/brusförhållande Signal/noise ratio	IEC 80/95 dB
Tonkontroll Tone control	10 kHz ± 10 dB 100 Hz ± 10 dB
Low filter High filter	- 3 dB (80 Hz) -10 dB (10 kHz)
Ingångar Inputs	Phono 2,5 mV/47kΩ Tape 125 mV/47kΩ Aux 125 mV/47kΩ
Utgångar Outputs	Speakers 4 - 16 Ω Tape 1 90 mV/40kΩ Tape 2 125 mV/0,3kΩ Phones jack 6,3 mm


RADIODEL TUNER UNIT

Våglängdsområden FM Wave ranges	87,5 - 108 MHz
Signal/brusförhållande Signal/noise ratio	65 dB
Distorsion Stereo Distortion	0.2 %
Frekvensomfång Frequency range	20 - 15 000 Hz
Kanalseparation Channel separation	40 dB
Känslighet Mono/Stereo Sensitivity	1,5 μV/20 μV
AM-undertryckning AM-suppression	45 dB
Pilottonundertryckning Pilot tone suppression	55 dB



Function switch (slide)	L301a,b	59 91104-01	Choke 2μH		
Monitor switch				VR201a,b	61 70090-01 Volume 250Ω
Dubbing switch				202	61 70089-01 Balance 250Ω
Filter switch				301a,b	61 70091-01 Bass 100Ω
Speaker switch				302a,b	61 70092-01 Treble 50Ω
Power switch	RY301	60 20025-01	Relay 24V		

RADIOEL TUNER UNIT




IC		IC		IC	
Q504	64 00038-01	LA1231NS	Q503	63 00034-01	2SC1674
505	64 90040-01	NJM4558D	506-509	63 10113-01	2SC1815
510	64 10042-01	μPC1161C	512	63 30006-01	2SK61(FET)
511	64 00039-01	LA1240	513	63 20026-01	LUX100
515	64 50004-01	78M24A	514	63 20042-01	BD241B
901	64 90119-01	MSM2312	801,802	63 10113-01	2SC1815
902	64 90120-01	MSM5527	904-908	63 10100-01	2SA1015
903	64 90079-01	LB1405			
LA1916	59 91110-01	Front end stage (FD216U12)			
	65 60041-01	Display (FG79C6)			

D501,5
504-5
503
511
512
513
514
515,5
601,6
603
801-8
901,9
903





NOTES

1. ALL RESISTORS IN OHM K 10³, M 10⁶
2. ALL CAPACITORS IN MICRO FARAD, P 10¹² FARAD



63	40184-01	US1070
63	40107-01	Varistor KB265
63	40111-01	ZPD13
63	40187-01	S1VB100
63	40034-01	ZPD12
63	40077-01	ZPD5,6
63	40068-01	1N4002
,64	63 50021-01	LED red
	63 50020-01	LED green
	63 08824-01	1N4148
,904	63 40184-01	US 1070
	63 08746-01	ZPD3,3

SW801-807	56 40092-01	Preset, Muting off
VR701-705	61 70093-01	Preset 100k Ω

	L502,503	6390032-01	SFE10.7 μ A (Ceramic filter)
	L504	59 91108-01	Choke S220J
	505	59 91111-01	FM LA5021
	506	59 91112-01	FM LA5022
	507,508	59 91109-01	Low pass filter
	509	59 91106-01	AM LA1098
	510	59 91105-01	AM LA1073
	511	59 91107-01	AM LA1100
	62	70006-01	Varicap with VR
	63	90033-01	X-tal 6.5536 MHz